

Relé box Conlan 460090



- Napájení: 12-24V AC/DC (svorky 7, 8)
- Výstupní kontakt relé NC/C/NO (svorky 10, 11, 12)
- Jumper pro manualní reset
- Rozměry: 88,5 x 65 x 31 mm

Výňatek z návodu CT1000, PR1000:

Barva vodiče	funkce	popis	Zapojovací svorky
červená	+ 12 V DC	napájení, 9 - 17 V/100 mA	13
černá	0V, GND	napájení	14
žlutá	OC výstup, 500 mA 0V aktivní	výstup pro otvírání dveří, relé, alarm a pod.	20
zelená	0V aktivní zelená LED	externí kontrola	17
bílá	výstup, 500 mA	výstup pro zvonek / kódy	18
hnědá	bzučák/hold/lock	externí kontrola, 0 V aktivní	19
oranžová	0V aktivní červená LED	externí kontrola	16
modrá	0V aktivní pro REX. doba REX jako impuls	externí kontrola pro výstup (bílá)	15
od Inst	napájení systému	AC/DC 12-27V	7
od Inst	napájení systému	AC/DC 12-27V	8
ke dveřím	relé	NC	10
ke dveřím	relé	C	11
ke dveřím	relé	NO	12
k REX	tlačítko REX	k otvírání dveří	5
k REX	tlačítko REX	k otvírání dveří	6
signál/dveře	bzučák/hold	externí bzučák/dveřní kontakt	9/9 a 5

Informace v rámečku platí pro použití montážní krabičky ve spojení s CT1000/PR1000.